

## PCIe Firewire B kaart met 4 poorten



EX-16410

### Artikelomschrijving

**Beschrijving:** PCI-Express Firewire kaart met 3 1394B poorten (1 intern) en een externe 6 pin Firewire 1394A poort  
Als extra naast bestaande moederborduitgangen te gebruiken  
Compatibel met PCI-Express specificatie rev 1.0a  
Hotswap mogelijk zonder uitschakelen computer  
Ondersteunt tot 63 randapparaten  
Bruikbaar in PC en Apple Power MAC systemen

**Transportsnelheid**

**Firewire 1394A/B:** tot 400 (1394A) of 800 (1394B) Mbps  
**PCI-Express:** tot 2.5 Gb/sec (250 MB/sec.) PCI Express Burst Rate

**IC type:** Texas Instruments 1394B OHCI-Lynx

**Driver:** geen

**Connector:** 2x Firewire 1394B 9-pin contrastekers extern  
1x Firewire 1394A 6-pin contrasteker intern  
1x Firewire 1394B 9-pin contrasteker intern  
5/12V voedingconnector (naar computervoeding)

### Algemene informatie

**Inhoud pakket:** EX-16410 PCI-Express Firewire 1394B kaart met vier uitgangen.  
1x CD met drivers; Gebruiksaanwijzing

**Besturingssystemen:** Windows 98SE/ME/2000/XP/Server 2003

**Geschikt voor:** Systemen met PCI-Express x1 connector

**PCB afmetingen:** 120 x 67 mm